steinel



Характеристики

Артикул:	**032951**
Функции	**Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote.Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP20**
Задержка включения	**от 1 мин. до 15 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**регулировка с помощью пульта RC8 и с помощью заслонок**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Площадь зоны радиального движения	**4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны присутствия	**4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**4 x 4 м (16 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**80 x 80 x 55 мм**
Режим обучения	**Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)**

Рекомендуемая высота установки	**2,5-4 м**
Сенсорика	**линза ретина**
Температурный диапазон	**от 0° до + 40°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).**
Нагрузка	**реле 230 В AC; мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы);ЭПРА: люминесцентные лампы / LED лампы макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Интерфейс	**COM1**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Цвет датчика	**Белый**