



Характеристики

Артикул:	007980
Функции	Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.
Класс защиты	II
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	ультразвуковой
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Дальность действия	10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Площадь зоны присутствия	мин. 3 x 2,5 м (7,5 м²); макс. 3 x 100 м (30 м²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя
Размеры (В x Ш x Г)	120 x120 x 73 мм
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м

Сенсорика	Ультразвук 40 кГц
Температурный диапазон	от - 25° до + 55°
Угол охвата датчика	360°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)
Нагрузка	<p>реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!</p> <p>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p>
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Базовая яркость (дежурный режим)	от 0 сек. до 30 мин., 10%; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Интерфейс	DIM
Управляющий выход	1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА
DIM	Управляющий выход: 1 - 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363