

Control PRO AP Box IP 54 адаптер потолочный накладной Артикул 000363.





057497



## Характеристики

Артикул:

r ,	
Функции	Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Адресный мультисенсор DALI. Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.
Класс защиты	II
Номинальное напряжение, В	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Дальность действия	макс. 36 м. тангенциально
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)
Площадь зоны радиального движения	8 x 8 м (64 м²)
Площадь зоны присутствия	8 x 8 m (64 m²)
Площадь зоны тангенциального движения	20 x 20 м (36 м²)
Размеры (В х Ш х Г)	Ø 120 x 120 x 70 мм
Рекомендуемая высота	

Сенсорика	13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Интерфейс	DALI-2
Потребляемая мощность, Вт	8 мА / 4 адреса DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику