Характеристики

Артикул:	**057411**
Функции	**Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.** **Адресный мультисенсор DALI. Измерение яркости прямой и рассеянного света, непрерывный контроль освещенности. Измерение яркости прямой и рассеянного света, непрерывный контроль освещенности. Сенсор света измеряет двумя различными линзами - направленной и диффузной - освещенность окружающей среды. В зависимости от требований посредством можно выбрать, какое значение освещенности будет передано в систему.**
Класс защиты	**II**
Номинальное напряжение, В	**по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)**
Потребляемый ток	**6 мА / 3 адреса DALI**
Тип сенсора	**2 x фотодиода**
Размеры (В x Ш x Г)	**95 x 95 x 42 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Температурный диапазон	**от -25° до + 55°**
Установка	**накладной, потолочный**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Нагрузка	**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет**

Интерфейс	**DALI-2**
Выход DALI	**Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)**
Настройки	**Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику**
Степень защиты, IP	**IP 54**